<u>החלטה מס' 73504 מיום 25.2.2026 - עדכון אמת מידה 120ז – קביעת חובת העמדת בטוחה לתשובות מחלק באסדרת השוק ברשת החלוקה</u>

שלום רב,

למסמך זה מצורפים החלקים הבאים:

1. תקציר ההחלטה
2. ההחלטה המלאה

רשות החשמל

<u>תקציר ההחלטה</u>

ההחלטה מעדכנת את אמת מידה 120ז וקובעת כי שמירת מקום ברשת למתקנים באסדרת השוק (סימן ז'2) תחייב העמדת בטוחה כספית. הבטוחה תעמוד על סך של 300 ש"ח לקילוואט, ותופקד בתוך 45 ימים מחתימת התיאום הטכני

כמו כן, נקבע מנגנון המאפשר ליזם לוותר על התשובה החיובית שקיבל במסגרת אסדרת שוק ולקבל את הערבות בחזרה בניכוי חלקי בהתאם למועד הוויתור.

בנוסף, נקבעת הוראת מעבר לאמת מידה 35ב3, לפיה מבקש חיבור שלא השלים תיאום טכני יהיה רשאי להשלימו בתוך 75 ימי עבודה ממועד הפרסום ברשומות, אחרת – תשובתו תפקע.

רשות החשמל

<u>החלטה מס׳ 73504 מיום 25.2.2026 - עדכון אמת מידה 120ז – קביעת חובת העמדת בטוחה לתשובות מחלק באסדרת השוק ברשת החלוקה</u>

בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, התשנ״ו – 1996 ועל פי כל דין, קובעת בזאת רשות החשמל (להלן: ״**הרשות**״) כדלקמן:

1. עדכון אמות מידה 120ז ו-3ב35 בנוסח המצורף כנספח להחלטה זו.
2. אמות המידה ייכנסו לתוקף עם פרסומן ברשומות, בנוסחן הסופי כפי שיפורסם ברשומות. תיקון אמת מידה 120ז יחול גם על בקשות שהוגשו לפני יום התחילה ושטרם קיבלו תשובת מחלק ביום התחילה.

ביאורים:

1. אסדרת השוק (המוסדרת בסימן ז׳2 לאמות המידה) נכנסה לתוקף ביום 1.1.2023 ומהווה כיום את המסלול המרכזי לחיבור מתקני ייצור באנרגיה מתחדשת לרשת החלוקה. מניתוח תשובות המחלק עולה כי יזמים רבים מגישים בקשות להספק משמעותי במסגרת אסדרה זו. העומס הגובר הוביל למצב בו חלק ניכר מתשובות המחלק כוללות מגבלות הזרמה משמעותיות (כגון הזרמה בשעות הלילה בלבד) או דחייה של מועד ההזרמה האפשרי לשנים מאוחרות.
2. במצב הנוכחי, ובהיעדר דרישה להעמדת בטוחה עבור תשובת המחלק, יזמים עשויים להחזיק בתשובות מחלק גם כאשר אין בכוונתם לממש את הפרוייקט תחת המגבלות שנקבעו או בהיעדר כדאיות כלכלית. החזקת המקום ברשת ללא עלות מונעת הקצאה יעילה של משאב הרשת ליזמים שנמצאים בשלבי בשלות ומוכנות גבוהים יותר להקמת מתקנים.
3. משאב רשת החשמל הוא מוצר במחסור ולצורך הגעה ליעדי הממשלה לחיבור של האנרגיות המתחדשות נדרש כי הקצאת המקום ברשת תתבצע באופן יעיל, שוויוני ואחראי. החזקת משאב הרשת לזמן ממושך פוגעת ביכולת של המשק להגיע ליעדים כפי שנקבעו וגוררת הקמה של תשתיות ללא שימוש יעיל.
4. על מנת להבטיח כי משאב הרשת יישמר רק למתקנים בעלי היתכנות ממשית להקמה, נקבע כי יש להתנות את תוקף תשובות המחלק באסדרת השוק בהעמדת בטוחה כספית בסך העומד על 300 ₪ לקילוואט (בדומה לסך הערבות שנקבעה בעבר למיתקנים קרקעיים בהליכים תחרותיים ברשת החלוקה) שתחולט רק אם המתקן לא עמד בתנאים לעמידה בסנכרון (מועד העמידה בהתחייבויות היזם) במועד הנדרש בתשובת המחלק. יצוין כי הוראה זו נקבעת בדומה להוראות האסדרה התעריפית במתח נמוך ולמנגנון דומה שבמסגרתו המחזיק בסקר חיבור ברשת ההולכה רשאי להאריך את סקר החיבור בכפוף לתשלום נוסף.
5. יובהר כי גובה הבטוחה יחושב לפי ההספק המאושר להזרמה לרשת בתשובת המחלק וללא קשר לטכנולוגיית הייצור או להספק המותקן של הפאנלים (DC) או לקיבולת האגירה (KWH), שכן הערבות היא כנגד המקום הנשמר ברשת.

6. בעקבות ההתייחסויות שהתקבלו בשימוע הרשות הקטינה את גובה חילוט הערבות במקרה של ויתור בתוך 12 חודשים. כמו כן, נוספה מדרגה נוספת לוויתור על מקום ברשת לאחר 18 חודשים, כך שהמנגנון מאפשר ליזמים לשחרר את ההספק השמור ברשת אם גילו כי אין היתכנות להקמת המתקן בשלב מאוחר יותר ולקבל חלק מהערבות בחזרה ולא להחזיק את שמירת המקום למשך תקופה ממושכת יותר. בהתאם, מדרגות המנגנון נקבעו באופן המאפשר ליזם להודיע על ויתור ולקבל בחזרה את רוב סכום הערבות כמפורט להלן: במקרה של ויתור בתוך שישה חודשים ממועד העמדת הבטוחה – יחולטו 15% מסכום הערבות; במקרה של ויתור בתוך 12 חודשים – יחולטו 30% מסכום הערבות; במקרה של ויתור בתוך 18 חודשים – יחולטו 60% מסכום הערבות; ויתור לאחר 18 חודשים ממועד העמדת הבטוחה יחייב חילוט מלא של הבטוחה.
7. מנגנון הוויתור נקבע במטרה לייצר איזון בין מתן גמישות ליזמים הפועלים בסביבה תכנונית ומימונית מורכבת, לבין הצורך למנוע החזקת מקום ברשת לאורך זמן ללא התקדמות ממשית. חלונות הזמן ומדרגות החילוט נועדו ליצור תמריץ ברור לבחינה מוקדמת של היתכנות הפרויקט ולשחרור מקום ברשת כאשר מתברר כי היתכנות הקמת המתקן נמוכה.
8. יצוין כי במסגרת החלטה מס׳ 73003 מיום 31.12.2025, תוקנה אמת מידה 35כ3 ביחס לבקשות חדשות, כך שאם מבקש החיבור לא השיב לבקשת המחלק להתחיל בהליך התיאום, בתוך 45 ימי עבודה ממועד מתן תשובת המחלק, אז תפקע תשובת המחלק. כן נקבע שם כי ככל שהתיאום לא הושלם בתוך 75 ימי עבודה, מטעמים שאינם קשורים במחלק - המחלק ישלח למבקש הודעה כי אם לא יושלם התיאום הטכני בתוך 10 ימי עבודה תפקע התשובה.
9. לאור האמור, בהחלטה זו נקבעת הוראת מעבר לעניין זה, לפיה כל מבקש חיבור שיש לו תשובת מחלק שטרם התבצע בה תיאום טכני, יהיה מחויב לבצעו בתוך 75 ימי עבודה ממועד פרסום ההחלטה הנוכחית ברשומות. ככל שהתיאום לא הושלם בתוך 75 ימי עבודה, מטעמים שאינם קשורים במחלק, ישלח המחלק למבקש הודעה כי אם לא יושלם התיאום הטכני בתוך 10 ימי עבודה תפקע התשובה; המחלק ישלח הודעות לכל מבקשי החיבור שטרם השלימו את מסמך התיאום הטכני אודות הוראת המעבר האמורה.
10. צעד זה נועד אף הוא לצורך הקצאת משאב הרשת רק לפרויקטים שהודאות להקמתם גבוהה, כך שנצמצם ככל האפשר שמירת מקום ברשת עבור מיתקנים שההיתכנות להקמתם נמוכה.

רשות החשמל

נספח

35כ3(ג) מועד אישור התיאום הטכני

הוראת מעבר: מבקש חיבור שלא השלים תיאום טכני במועד פרסום הוראת המעבר יהיה רשאי להשלימו בתוך 75 ימי עבודה ממועד הפרסום ברשומות. לא הושלם מסמך התיאום הטכני בתוך 75 ימי עבודה, מסיבות שאינן קשורות למחלק, ישלח המחלק למבקש הודעה כי אם לא יושלם התיאום הטכני בתוך 10 ימי עבודה תפקע תשובת המחלק. המחלק ישלח למבקש הודעה על פקיעת תשובת המחלק בתוך 5 ימי עבודה ממועד פקיעתה.

עם פרסום הוראת המעבר, יודיע המחלק בכתב למבקשי החיבור שלא השלימו תיאום טכני בדבר הוראת המעבר ובמסגרת ההודעה יציין מהו המועד האחרון להשלמת התיאום הטכני בעניינם.

- 120ז. **הגדרות ותחולה**

- פרק	- סימן	- אמת מידה	- תחילה	- מועד החלטה	- ישיבה	- החלטה	- סטטוס
- ו: רכישת חשמל, תחזוקה, ומשטר הפעלה של יצרנים פרטיים	- ז'2: יצרנים המחוברים או המשולבים בחצר צרכן המחובר לרשת החלוקה	- 120ז. הגדרות ותחולה	- 1.1.23	- 30.8.22	- 637	- 4	- מאושר

- **(א) תחולה**
- סימן זה יחול על כל מיתקן ייצור או מיתקן אגירה, בכל טכנולוגיה, המחובר לרשת החלוקה או המשולב בה, אשר מתקיים לגביו תנאי אחד לפחות מהתנאים האלה:
- (א) במועד הגשת הבקשה לחיבור המיתקן לרשת או לשילוב המיתקן ברשת, אין אסדרה אחרת בתוקף שחלה על המיתקן;
- (ב) בעל המיתקן ביקש להחיל על המיתקן סימן זה בהתאם להוראות אמת מידה 120ח.
-
- **(ב) הגדרות**
- בסימן זה –
- "**מיתקן**" – מיתקן ייצור או מיתקן אגירה;
- "**תקופת התוכנית**" – התקופה שבעבורה מוגשת תוכנית הייצור הנוגעת למיתקן, ברמה חצי שעתית.

- **(ג) תנאי זכאות לתעריף**
- מיתקן שלפי תוכנית מיתאר ארצית לצורך הקמתו נדרשת תוכנית מפורטת, יידרש להציג את התוכנית המפורטת שפורסמה למתן תוקף בהתאם לחוק התכנון והבנייה, במסגרת הגשת בקשת החיבור או השילוב לפי אמת מידה 2ג35, כתנאי לזכאות לתעריף לפי סימן זה; לעניין זה, "תוכנית מיתאר ארצית" ו"תוכנית מפורטת" – כמשמעותן בחוק התכנון והבנייה.

(ד) חובת הפקדת בטוחה

(1) התחייבות לחיבור מיתקן הפועל לפי סימן זה, תותנה בהפקדת בטוחה למחלק הדומיננטי בסך של 300 ש"ח לקילו-וואט. הבטוחה תופקד בתוך 45 ימים ממועד חתימת הסכם התיאום הטכני. תוקף הבטוחה יהיה עד תום 45 ימים ממועד ההתחייבות לחיבור כהגדרתו באמת מידה 1ב35; הבטוחה הנדרשת תעמוד בתנאים המפורטים בסעיף (ד)(2) לאמת מידה 50, בשינויים המחויבים; לא הופקדה בטוחה כאמור, תפקע ההתחייבות לחיבור; חלף המועד לעמידה בתנאים לסנכרון הקבוע באמת מידה 4ב35(ד) ולא עמד המיתקן בתנאים לסנכרון, מכל סיבה שהיא, יחלט המחלק את הבטוחה המופקדת, תפוג ההתחייבות לחיבור ולא יחבר המחלק את המיתקן לרשת.

(2) על אף האמור בסעיף קטן (1), יאפשר המחלק למבקש לקבל את הבטוחה בחזרה מכל סיבה שהיא, בניכוי חלקי בהתאם למועד הוויתור, כדלקמן:

(א) הודיע המבקש על ויתור בתוך שישה חודשים ממועד הפקדת הבטוחה כאמור בסעיף קטן (1) - בניכוי 15% מסך הבטוחה שהפקיד המבקש.

(ב) הודיע המבקש על ויתור בתוך שנים עשר חודשים ממועד הפקדת הבטוחה כאמור בסעיף קטן (1) - בניכוי 30% מסך הבטוחה שהפקיד המבקש.

(ג) (ג) הודיע המבקש על ויתור בתוך שמונה עשר חודשים ממועד הפקדת הבטוחה כאמור בסעיף קטן (1) - בניכוי 60% מסך הבטוחה שהפקיד המבקש.